

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://etz-rezerv.nt-rt.ru/> || [evz@nt-rt.ru](mailto:evz@nt-rt.ru)

## Ящик ЯРП-1000А IP31



### Описание ЯРП-1000А IP31

Ящик ЯРП-1000 с номинальным током цепи до 1000А предназначен для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей переменного тока напряжением до 380В частоты 50 или 60Гц. Ящик с рубильником ЯРП-1000 1000А применяется в различных отраслях народного хозяйства. Рубильник ЯРП 1000 предназначен для замыкания и размыкания электрических цепей передвижных токоприемников, сварочных трансформаторов, электрических дрелей и прочего оборудования. В ящик ЯРП-1000 устанавливается разъединитель на 1000А, что придает максимальную надежность. Рубильник ЯРП 1000А выполнен из металлического корпуса, имеет степень защиты IP31. Для ввода кабеля предназначены специальные отверстия. Корпус ящика ЯРП-1000 выполнен из металла способом сварки, с дверью, запирающейся на замок. Ящик

ЯРП-1000 выполнен в навесном исполнении.

### Технические характеристики ЯРП-1000А

- Номинальное напряжение, В - 380/220
- Номинальный ток рубильника, А - 1000
- Номинальный ток плавких вставок, А - 1000
- Количество полюсов - трёхполюсные
- Рукоятка - боковая
- Степень защиты - IP31
- Климатическое исполнение – УХЛ3, УХЛ4
- Материал корпуса - металл
- Цвет - RAL7035
- Тип покраски - порошковая
- Исполнение - навесное
- Сфера применения - промышленное и бытовое
- Количество в упаковке – 1 шт.
- Страна производства - Россия
- Габариты в упаковке, мм - 1100x680x280
- Вес ящика, кг - 45,0
- Упаковка - картонная коробка
- Комплектность - паспорт, сертификат