

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ-810

Реле РЭВ-810 применяются в качестве реле времени в цепях постоянного тока. Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она должна быть произведена на месте.

Технические характеристики реле РЭВ-810				
Номинальное напряжение цепей контактов, В (для РЭВ-810)			660	
Номинальное напряжение цепей контактов, В (для РЭВ-810Т)			110	
Номинальный ток контактов, А			10	
Потребляемая мощность, Вт, не более			30	
Тип реле	Число контактов	Пределы регулировки выдержки времени, с, полученные		Примечание
		отключением катушки	закорачиванием катушки	
РЭВ-811 РЭВ-811Т	1 "З", 1 "Р"	0,25 - 1	0,4 - 1,5	-
РЭВ-812 РЭВ-812Т		0,8 - 2,5	0,9 - 2,8	
РЭВ-813 РЭВ-813Т		2 - 3,5	2,2 - 3,8	
РЭВ-814 РЭВ-814Т		3 - 5	3,8 - 5,5	
РЭВ-815	2 "З", 2 "Р"	0,25 - 0,6	0,4 - 0,90	При 3 "Р" контактах пределы регулировки выдержки времени снижаются
РЭВ-816		0,5 - 1,5	0,6 - 1,7	
РЭВ-817		1,2 - 2,5	1,3 - 2,7	
РЭВ-818		2 - 3,5	2,2 - 3,8	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ-880

Реле РЭВ-880 применяются в схемах автоматического управления в качестве реле времени. Реле поставляются отрегулированными на максимальную выдержку времени. В случае необходимости другой регулировки в вышеуказанных пределах она должна быть произведена на месте заказчиком.

Технические характеристики реле РЭВ-880				
Номинальное напряжение цепей контактов, В				660
Номинальный ток контактов, А				10
Потребляемая мощность, Вт, не более				40
Тип реле	Число контактов	Пределы регулировки выдержки времени, с, полученные		Примечание
		отключением катушки	закорачиванием катушки	
РЭВ881 РЭВ882	1"Р" 1"Р"	4,5 - 8 7 - 12	5 - 9 8 - 13	
РЭВ883 РЭВ884	2"Р" 2"Р"	3 - 6 5 - 10	4 - 7 6 - 11	При 3-х "Р" контактах пределы регулировки выдержки времени снижаются

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	